



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Елаурская основная общеобразовательная школа»  
Нурлатского муниципального района Республики Татарстан»

СОГЛАСОВАНО  
Председатель профсоюзного  
комитета школы

 Т.А.Перепелкина  
«09» 09 2017 г.



УТВЕРЖДАЮ  
Директор школы

 Т.В.Алексеева  
«09» 09 2017 г.



ИНСТРУКЦИЯ S204

по охране труда при работе на копировально-множительных  
аппаратах

ИОТ - 063 - 2017

# ИНСТРУКЦИЯ № 204

## по охране труда при работе на копировально-множительных аппаратах

ИОТ - 063 - 2017

### 1. Общие требования безопасности

- 1.1 Лица, допущенные к работе на копировально-множительных аппаратах, должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.
  - 1.2 Работа на копировально-множительных аппаратах относится к категории работ, связанных с опасными и вредными условиями труда. При работе на копировально-множительных аппаратах возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:
    - А) физических:
      - повышенные уровни ультрафиолетового излучения;
      - поражение электрическим током.
    - Б) химических:
      - повышенное содержание в воздухе рабочей зоны озона, азота, оксида, ацетона, водорода селенистого, эпихлоргидрина.
  - 1.3 Помещение для работы с копировально-множительной техникой должно быть оборудовано системами отопления и кондиционирования воздуха. Площадь помещения на одного работающего должна быть не менее 6,0 кв. м. при кубатуре не менее 15 куб м. Расстояние от стены до краев аппарата должно составлять не менее 0,6 м., а со стороны зоны обслуживания- не менее 1,0 м. Все копировально-множительные аппараты должны иметь гигиенические сертификаты, полученные в установленном порядке.
  - 1.4 Лица, работающие на копировально-множительной технике, обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.
  - 1.5 При неисправности оборудования прекратить работу, отключить копировально-множительный аппарат от сети и сообщить об этом администрации учреждения.
  - 1.6 При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить администрации учреждения.
  - 1.7 В процессе работы на копировально-множительных аппаратах соблюдать порядок работы в соответствии с инструкцией по эксплуатации, правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
  - 1.8 Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости. Подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.
- ### 2. Требования безопасности перед началом работы
- 2.1 Тщательно проветрить помещения для работы на копировально-множительных аппаратах, включить систему кондиционирования воздуха.

- 2.2 Осмотреть и привести в порядок рабочее место, убрать все лишнее.
  - 2.3 Убедиться в достаточной освещенности рабочего места, которая должна быть не менее 300 лк.(20 вт.\кв.м)
  - 2.4 Провести осмотр копировально-множительного аппарата, убедиться в отсутствии внешних повреждений, целостности подводящего электрокабеля и электровилки.
- 3. Требования безопасности во время работы.**
- 3.1 Подключить копировально-множительный аппарат к электросети и проверить его нормальную работу.
  - 3.2 Не подключать копировально-множительный аппарат к электросети мокрыми и влажными руками.
  - 3.3 Соблюдать правила эксплуатации копировально-множительного аппарата, не допускать попадания на него влаги.
  - 3.4 Следить за исправной работой копировально-множительного аппарата, целостностью изоляции подводящего электрокабеля.
  - 3.5 Не наклоняться над работающим копировально-множительным аппаратом, находиться возможно дальше от него.
  - 3.6 Не класть и не ставить на копировально-множительный аппарат никаких посторонних предметов, не подвергать его механическим воздействиям.
  - 3.7 Не оставлять включенный в электросеть и работающий копировально-множительный аппарат без присмотра.
- 4. Требования безопасности в аварийных ситуациях.**
- 4.1 При появлении неисправности в работе копировально-множительного аппарата, искрении, запаха гари, нарушении изоляции проводов прекратить работу, выключить питание и сообщить об аварийной ситуации администрации учреждения.
  - 4.2 В случае короткого замыкания и загорания оборудования, немедленно отключить питание и принять меры к тушению очага возгорания при помощи огнетушителя, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и администрации учреждения.
  - 4.3 При поражении электрическим током немедленно освободить пострадавшего от действия тока путем отключения электропитания, оказать ему первую доврачебную помощь, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.
- 5. Требования безопасности по окончании работы.**
- 5.1 Отключить копировально-множительный аппарат от электросети. При отключении от электророзетки не дергать за электрический шнур.
  - 5.2 Привести в порядок рабочее место, отключить систему кондиционирования воздуха, тщательно вымыть лицо и руки с мылом.

*Заместитель директора по УР Стулеш. Стулешова И. И.*