


**Государственное автономное образовательное учреждение  
«Республиканский олимпиадный центр»**

«Согласовано»

Председатель профкома

 С.К.Губеева

«Утверждаю»

Директор ГАОУ «РОЦ»

 Г.И.Исламова



**ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА  
ПРИ РАБОТЕ С КОПИРОВАЛЬНОЙ  
И МНОЖИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКОЙ**

**ИОТ № 016-19**

**г. Казань.**

**Государственное автономное образовательное учреждение  
«Республиканский олимпиадный центр»**

**Инструкция по охране труда  
при работе с копировальной и множительной техникой**

**ИОТ № 016-19**

**1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА**

Действие настоящей инструкции распространяется на всех работников образовательного учреждения, которые при исполнении своих должностных обязанностей используют копировальную и (или) множительную технику.

***1.1.К самостоятельной работе с копировальной и множительной техникой допускаются лица:***

- не моложе 18 лет, прошедшие обязательный периодический медицинский осмотр и не имеющие медицинских противопоказаний для работы с копировальной и множительной техникой;
- прошедшие обучение безопасным приемам и методам труда по установленной программе и проверку знаний;
- прошедшие вводный инструктаж по электробезопасности с присвоением II группы допуска;
- ознакомленные с инструкциями по эксплуатации средств копировальной и множительной техники.

1.2.К работе с копировальной и множительной техникой не допускаются беременные женщины.

***1.3.Опасными факторами при работе с копировальной и множительной техникой являются:***

- **физические** (электрические и магнитные поля; статическое электричество; лазерное и ультрафиолетовое излучение; повышенная температура; ионизация воздуха; опасное напряжение в электрической сети; шум);
- **химические** (пыль; вредные химические вещества, выделяемые при работе копировальной и множительной техники);
- **психофизиологические** (эмоциональные нагрузки; длительные статические нагрузки и монотонность труда; перенапряжение зрения).

1.4.Обо всех неисправностях электропроводки, средств копировальной и множительной техники, работник обязан немедленно проинформировать инженера по охране труда и заместителя по АХР, а в случае их отсутствия – дежурного администратора, сделать запись в тетради заявок.

1.5.Для обеспечения пожаробезопасности в легкодоступном месте должен находиться исправный огнетушитель.

1.6.Для оказания доврачебной помощи в легкодоступном месте должна находиться аптечка.

1.7.За виновное нарушение данной инструкции работник несет персональную ответственность в соответствии с действующим законодательством.



## 2.ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Проветрить помещение.

2.2. Осмотреть и привести в порядок рабочее место. Убедиться, что все приборы электроосвещения рабочего места исправны, рабочее место не загромождено.

2.3. Убедиться в достаточности освещенности, при необходимости отрегулировать освещенность рабочего места.

2.4. Проверить правильность подключения оборудования, осветительных приборов местного освещения в электросеть, наличие защитного заземления.

2.5. Визуально проверить исправность копировальной и множительной техники и отдельных узлов и частей.

2.6. Проверить исправность изоляции электропроводки.

2.7. Запрещается приступать к работе в случае обнаружения несоответствия рабочего места установленным в данном разделе требованиям, а также при невозможности выполнить указанные в данном разделе подготовительные к работе действия.

## 3.ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Работающий на копировальной и множительной технике обязан соблюдать настоящую инструкцию, правила эксплуатации копировальной и множительной техники.

### ***Работник обязан:***

- постоянно содержать в порядке и чистоте рабочее место;
- следить за соблюдением температурно-влажностного режима, регулярно проветривать рабочее помещение;
- не допускать нахождения вблизи копировальной и множительной техники других работников, не связанных с выполнением работы;
- выполнять только ту работу, которая ему поручена и по которой он проинструктирован по охране труда;
- соблюдать установленные режимом рабочего времени регламентированные перерывы в работе.

### ***Во время работы запрещается:***

- производить какие-либо переключения при включенном питании;
- загромождать панели устройств бумагами и посторонними предметами;
- допускать скапливание бумаг на рабочем месте;
- производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования;
- прикасаться к нагретым элементам копировальной и множительной техники;
- работать со снятыми кожухами оборудования, являющегося источниками лазерного и ультрафиолетового излучения;
- оставлять без присмотра включенное оборудование.

3.2. Режимы труда и отдыха при работе с копировальной и множительной техникой должны организовываться в соответствии с «Гигиеническими требованиями к организации работы на копировально-множительной технике (СанПиН 2.2.2.1332-03)».

3.3. Продолжительность непрерывной работы не должна превышать 2 часов.

3.4.Использование ионизаторов допускается только во время перерывов в работе и при отсутствии людей в помещении.

#### **4.ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ**

4.1.В случае возникновения аварийных ситуаций работник обязан, при возможности, отключить оборудование и немедленно сообщить об этом зам. директора (начальника) по АХР, инженеру по охране труда или дежурному администратору.

4.2.При обнаружении обрыва проводов питания или нарушения целостности их изоляции, неисправности заземления и других повреждений электрооборудования, появления запаха гари, посторонних звуков в работе оборудования и тестовых сигналов, индицирующих о его неисправности, немедленно прекратить работу, отключить питание и немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю, инженеру по охране труда или дежурному администратору.

4.3.В случае сбоя в работе технического оборудования пригласить соответствующих специалистов для устранения неполадок.

4.4.При поражении работника электрическим током принять меры по освобождению его от действия тока путем отключения электропитания и до прихода медсестры оказать, при необходимости, потерпевшему доврачебную помощь.

4.5.В случае возгорания оборудования отключить питание, сообщить в пожарную охрану и руководителю, после чего приступить к тушению пожара имеющимися средствами.

4.6.Входную дверь в помещение постоянно держать незапертой.

#### **5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ**

5.1.После окончания работы работник обязан:

- отключить питание в последовательности, установленной инструкциями по эксплуатации на оборудование с учетом характера выполняемых работ;
- отключить стабилизатор напряжения (если он используется);
- осмотреть и привести в порядок рабочее место;
- сообщить о неисправностях и замечаниях, выявленных в процессе работы, своему непосредственному руководителю и сделать соответствующую запись в журнале заявок;
- при уходе из помещения закрыть окна, выключить освещение.

Составил: Инженер по ГО и ТБ

И.М.Нурғалиев